НИЗКОВОЛЬТНЫЕ МОДУЛИ 24В N 1-18



Питание шкафа АСУ и периферийных устройств						
Блок питания.	Предохр.	номинал	Контроль наличия	Назначение	кол	Ток,мА
						2734
БИРП1	-			Питание контроллера BX9000 и K-шины	1	1339
	6	1А	ПО	Питание Коммутационных устройств (макс.пол-ясно)	1	500
	1	1А	ПО	Шина 24v1: Датчики T 18х20мА		360
	2	250мА		Шина 24v2: Термоста 18х2мА		46
	3	1А	ПО	Шина 24v3: Датчики CO 5х60мА		400
	4	250мА		Шина 24v4: Датчики Протечки 5х8мА		35
	5	250мА		Шина 24v5: Котел, ОС, ПС, комн. реле 2х20мА		52
DRA1240 шина On5	Вопрам	10А	Алгоритм	KL9210 M10: KL2408: 42 приводов по 250мА		10500

Питание шины K-bus и BX9000 (м.1-18)				
Модули		кол	питание K-bus	мА
BX9000	Контроллер	1	500	500
KL1408	8 каналов ввода	4	5	20
KL2408	8 каналов ввода	7	18	126
KL3468	8 каналов измерений	4	140	560
KL3404	6 каналов измерений	1	115	115
KL9210	Ввод 24В	1	0	0
KL9010	End Terminal	1	18	18
	ИТОГО	18		1339

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Розанов			
Проверил		З			
ГИП		----			

2010.10 – АСУ

Ленинградская Обл., Приморский Р-н, Поселок З

Индивидуальный Коттедж Автоматическая Система Управления

Стадия	Лист	Листов
	10	1

Циколевка сигналов контроллера Расчет питания шкафа АСУ

ООО "ДБС"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №